

**Guard TOUR**  
Personel Devam Kontrol Teknolojileri ve Güvenlik Sistemleri



## Guard Tour Proximity Tur Kontrol Sistemi Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz Guard Tour bilgisayar bağlantısı ile program tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.



PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKİYE



+ 90 212 320 74 80 (pbx)



+ 90 212 220 69 57




[info@perkotec.com](mailto:info@perkotec.com)

Cd'deki setup'u çalıştırın. Kurulumun sizi yönlendirmesiyle son'a kadar ilerleyip kurulumu tamamlayınız. Program desktop'a kısa yolunu oluşturacaktır. Programı ilk çalıştırdığınızda aşağıdaki ara yüz açılacaktır.



Bu Buton Zil Ayarlama Formunu Açar



Bu Buton Basılırsa Terminalde Yüklü Olan Alarm Gelir.




Alarmı Kur Butonu İse



Bu Kutucuklara Girilen Alarm Sürelerini Terminale Gönderir.



Bu Buton İse Terminalde Kurulu Olan Alarmin Kaç Saniye Çalacağını Gösterir



Alarm Süresini Kur Butonu İse Alarm Kaç Saniye Çalmasını İstiyorsak



Buraya Saniye Cinsinden Alarm Süresi Girilir Ve Alarm Süresini Kur Butonuna Basılır.

**Ziller**

|                             |   |  |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01 | : |  | <input type="checkbox"/> 13 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 02 | : |  | <input type="checkbox"/> 14 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 03 | : |  | <input type="checkbox"/> 15 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 04 | : |  | <input type="checkbox"/> 16 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 05 | : |  | <input type="checkbox"/> 17 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 06 | : |  | <input type="checkbox"/> 18 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 07 | : |  | <input type="checkbox"/> 19 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 08 | : |  | <input type="checkbox"/> 20 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 09 | : |  | <input type="checkbox"/> 21 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 10 | : |  | <input type="checkbox"/> 22 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 11 | : |  | <input type="checkbox"/> 23 | : |  |
| <input type="checkbox"/> 12 | : |  | <input type="checkbox"/> 24 | : |  |


Saniye



Bu Butonun Görevi İse Yukarı Alanda Kutucukta Seçili Olan Sesi Terminale Ayarlar Ve Terminal Artık Yeni Ses Düzeni İle Sesli Okuma Yapar




Terminaller Üretilirken Her Terminale Bir ID Numarası Verilir Bu ID Numarası \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ Şeklinde Formata Sahiptir Ve Kullanıcının Kaleminin Garanti Süresini Saptamaktadır.




Terminal Ayarlarını Yapıldığı Bölümdür




Devriye Yani Güvenlik Görevlisi Tanımları Buradan Yapılır



Güvenlik Görevlisinin Dolaşacağı Noktalar Buradan Tanımlanır



Eğer Güvenlik Görevlisinin Dolaşacağı Noktalarda Olay Olmuşsa Cam Kırılmış,Hırsız Var,Yangın Var Vs Gibi Durumlarda Okutulan Olay Kartının Tanımlamalarının Yapılacağı Bölümdür



Tur Tanımlamaları Kısmı İse Güvenlik Görevlisinin Belli Saat Aralıkları İle Çıkacağı İstikametini Tanımlandığı Alandır.



Raporlar Kısmı Verilerin Alındığı Ve Gözlemlendiği Ve Yazdırıldığı Kısımdır

### Devriye Tanımları

**Devriye Tanımlama Formu**

Kayıtno:

Adı:

Soyadı:

Kartno:

Resim:

Adı  Soyadı

Bu Alanda Yapılacak işlemler  
1-İlk Önce +(Ekle) Tuşuna Basılır  
2-Adı ve Soyadı Doldurulur



**BIOMETRİK PERKOTEK PERSONEL DEVAM KONTROL VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.**

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL  
Tel : 0 ( 212 ) 320 74 80 Pbx Fax : 0 ( 212 ) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com

**TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ**

MAGIC FACE

MAGIC PASS

AVAX

STRIKE

SECUDA

RESPECT

Guard Tour

Guard Tour

3-Sonra

Kartno:



Buradaki Buton Tıklanır Ve Tanımsız Kartlar

Penceresi Açılır

Daha Sonra Terminale Devriyenin Kartı Okutulur Ve Terminal Yuvasına Yerleştirilir ve tanımsız Kartları Çek Butonuna Basılır Ve Güvenlik Görevlisinin Kartı Buraya Gelir Ve Kart Seçilip Seç/Kapat Butonuna Basılır.  
4-Daha Sonra Bu Tanımsız Kartlar Formu Kapatılır Ve Data Sonra Devriye Tanımlarındaki Kaydet Butonuna Basılır.

Nokta Tanımları Güvenlik Görevlisinin Dolaşacağı Noktalardır

1-İlk Önce +(Ekle) Tuşuna Basınız

2-Noktanın Adını Giriniz

**Örnek**

A-Kapısı

3-Sonra

Kartno:



Buradaki Buton Tıklanır Ve Tanımsız Kartlar Penceresi Açılır

Daha Sonra Terminale Noktalar Okutulur Ve Terminal Yuvasına Yerleştirilir Ve Tanımsız Kartları Çek Butonuna Basılır Ve Noktalar Buraya Gelir Ve Kart Seçilip Seç/Kapat Butonuna Basılır.

4-Daha Sonra Bu Tanımsız Kartlar Formu Kapatılır Ve Data Sonra Nokta Tanımlarındaki Kaydet Butonuna Basılır.

**Tur Tanımlama**

Tanımlar | Tur Saatleri

Kayıtno:

Adı:

Tolerans  
Erken   
Geç

Tur Süresi  
En Az :   
En Fazla :

Nokta Sayısı  
En Az

☒ Noktalar Sıralı Dolalınsın

**Tanımlı Noktalar**

Nokta

**Tura Dahil Edilen Noktalar**

Sıranı  Nokta

> <

1-Önce +(Ekle Tuşuna Basınız)

2-Daha Sonra Adı Hanesini Giriniz (Bu Turun Adıdır Örnek=Gece Turu)

3- Tolerans Hanesi

Erken ve Geç Anlamı Tur Saatlerine Gireceğimiz Saatlerin Toleransıdır

**Örnek**

Tur Saati: 18:00

Erkene : 5

Geç: 6

O zaman Güvenlik Görevlisi Kendi Kartını 17:55 ile 18:06 Arasında Okutmalıdır Yoksa Tur Geçerli Olmayacaktır

4-Tur Süresi Hanesi

En Az Ve En Fazla Anlamı Turu En Erken Veya En Fazla Tamamlama Aralığıdır

**Örnek**

Tur Saati: 18:00

En Az : 00:30

En Fazla : 01:00

O Zaman Güvenlik Görevlisi Bu Turu En Erken 18:30 Tamamlamalıdır Aksi Halde

Tur Raporunda Eksik Süre Verir.Ayrıca Güvenlik Görevlisi Bu Turu En Fazla 19:00'a

Kadar Bitirmelidir yoksa Tur Raporunda Fazla Süre Verir

5-Nokta Sayısı Hanesi

Tura Dahil Edilen Noktaların Sayısını Belirtir.

**Önek**

En Az: 7

**Tanımsız Kartlar Formu**

Tanımsız Kartlar

Kayıtno  Kartno  Tarih  Saat



Dersek O zaman Tura Dahil Edilen Noktalar Hanesine 7 Kayıt Açar

Tanımlar Tur Saatleri

+ - ✓ ✕

Saat

:

Sonra > Butonuna Basarak Soldaki Noktaları 7 Tane Oluşturduğumuz Tura Dahil Edilen Noktalar Hanesine Aktarıyoruz.  
5-Tur Saatleri

+(Ekle) Tuşuna Basarak Saat Girip Kaydet Deriz  
**Örnek**

+(Ekle) Saat=18:00 Kaydet  
+(Ekle) Saat=19:00 Kaydet  
+(Ekle) Saat=20:00 Kaydet

Dediğimiz Zaman Turun Geçerli Olduğu Saatler Girilmiş Olur

Tanımlar Tur Saatleri

Kayıtno:

Adı:

Tolerans

Erken

Geç

Tur Süresi

En Az

En Fazla

Nokta Sayısı

En Az

☒ Noktalar Sıralı Dolaşılsın

+ - ✓ ✕

6-Tekrar

Sekmesine Gelinir Ve Kaydet Tuşuna Basılır

Olay Kod Tanımlama

Kayıtno:

Adı:

Kartno:

+ - ✓ ✕

Adı

Olay Tanımları O Noktada Meydana Gelen Olay(Vukuat) Tanımlamalarıdır.

1-İlk Önce +(Ekle) Tuşuna Basınız  
2-Olay Adını Giriniz

**Örnek**

Cam Kırık  
3-Sonra

Kartno:

Buradaki Buton Tıklanır Ve Tanımsız Kartlar Penceresi Açılır

**Tanımsız Kartlar Formu**

**Tanımsız Kartlar**

Tanımsız Kartlar Çek Seç / Kapat

Kayıtno Kartno Tarih Saat

Daha Sonra Terminale Noktalar Okutulur ve Terminal Yuvasına Yerleştirilir Ve Tanımsız Kartları Çek Butonuna Basılır ve Noktalar Buraya Gelir ve Kart Seçilip Seç/Kapat Butonuna Basılır.

4-Daha Sonra Bu Tanımsız Kartlar Formu Kapatılır ve Sonra Olay Tanımlarındaki Kaydet Butonuna Basılır.

Raporlar Formu Kayıtların Terminalden Çekildiği ve Raporların Hazırlandığı Menüdür

Bilgileri Çek

1- Bu Butona Basılarak Kayıtlar Ekrana Gelir Kayıtlar Çekilmesi Esnasında Kayıtlar Database İşlenir Ve Kayıtlar Silinir

2-

Adı : Kartno :  
Soyadı : Nokta :

Buradan Süzmeler Yapılır

**Tur Raporu**

Tarih

Başlangıç : 09.01.2008 16:16  
Bitiş : 10.01.2008 16:16

OK İptal

Kalem : 132

Devriye

Tur

**Örnek**

Güvenlik Görevlisinin Adı Girilir Ve Enter Tuşuna Basılır

Başlangıç Tarih : 09.01.2008  
Bitiş Tarih : 10.01.2008

3- Buradan İse İki Tarih Arasındaki Hareketler Alınır.

Bu Tarihler Program Her Açıldığında Tarihler Bir Günlük Tarih Aralıklarına Göre Ayarlanır

**Örnek**

Başlangıç Tarihi=Dün

Bitiş Tarihi=Bugün

Tur Raporu

4- Bu Butona Basılırsa Tur Raporu Penceresi Çıkar

Buradan Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Girilir

**Örnek**

Sabah İle Gece Tarihlerini Girmek İstersek

Başlangıç : 09.01.2008 08:00

Bitiş : 09.01.2008 23:59

## Örnek

Bugün İle Yarının Sabahını Görmek İstersek

Başlangıç

09.01.2008 23:00

Bitiş

10.01.2008 07:00

Kalem

132

4-a

Buradan Kalemin Numarası otomatik gelir

Devriye

4-b

Buradan Raporunu Alacağımız Devriyeler Seçeriz Eğer Hiç seçim

Yapmazsak Tüm Devriyeler Gelir

Tur

4-c

Buradan İse Hangi turun Raporunu Almak istiyorsak Seçim Buradan Yapılır

Turu Seçmek Mecburidir

Kontrol Edilmeyen Nokta

5-

Kontrol Edilmeyen Noktaya Basarsak Kontrol Edilmeyen Nokta Raporu Penceresi

Çıkar

**Kontrol Edilmeyen Nokta Raporu**

Tarih

Başlangıç : 09.01.2008 16:28

Bitiş : 10.01.2008 16:28

Kalem

132

Devriye

Tur

OK

İptal

Burada Tur Raporundaki Kıstasların Aynısı Geçerlidir.

Devriye Raporu

6-

Buradan Devriye Raporu Penceresi Çıkar



**Devriye Raporu**

Tarih

Başlangıç : 09.01.2008 16:30

Bitiş : 10.01.2008 16:30

Kalem : 132

Devriye :

OK

İptal

Buradan Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Girilir  
**Örnek**

Sabah İle Gece Tarihlerini Girmek İstersek

Başlangıç : 09.01.2008 08:00

Bitiş : 09.01.2008 23:59

**Örnek**

Bugün İle Yarının Sabahını Görmek İstersek

Başlangıç : 09.01.2008 23:00

Bitiş : 10.01.2008 07:00

Kalem : 132

6-a Buradan Kalemin Numarası Otomatik Gelir

Devriye :

6-b Buradan

Raporunu Alacağımız Devriyeler Seçeriz Eğer Hiç seçim Yapmazsak Tüm Devriyeler Gelir

**Nokta Raporu**

7- Buradan Nokta Raporu Penceresi Çıkar

**Nokta Raporu**

Tarih

Başlangıç : 09.01.2008 16:34

Bitiş : 10.01.2008 16:34

Kalem : 132

Nokta :

OK

İptal

Buradan Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Girilir  
**Örnek**

Sabah İle Gece Tarihlerini Girmek İstersek

Başlangıç : 09.01.2008 08:00

Bitiş : 09.01.2008 23:59

**Örnek**

Bugün İle Yarının Sabahını Görmek İstersek

Başlangıç : 09.01.2008 23:00

Bitiş : 10.01.2008 07:00

Kalem : 132

7-a Buradan Kalemin Numarası Otomatik Gelir

Nokta :

7-b Buradan

Seçme Yaparız Eğer Hiç Seçme Yapılmazsa Tüm Noktaların Raporunu Verir.

**Olay Raporu**

Tarih

Başlangıç : 09.01.2008 16:39

Bitiş : 10.01.2008 16:39

Kalem 132

Devriye

OK İptal

8- Olay Raporu Okutulan  
Noktada Gerçekleşen Olayları Verir  
Buradan Başlangıç Ve Bitiş Tarihleri Girilir

**Örnek**

Sabah İle Gece Tarihlerini Girmek İstersek

Başlangıç 09.01.2008 08:00

Bitiş 09.01.2008 23:59

**Örnek**

Bugün İle Yarının Sabahını Görmek İstersek

Başlangıç 09.01.2008 23:00

Bitiş 10.01.2008 07:00

8-a Buradan

Kalemin Numarası Otomatik Gelir

Devriye

8-b Buradan Raporunu Alacağımız Devriyeler Seçeriz Eğer  
Hiç seçim Yapmazsak Tüm Devriyeler Gelir

**“Sorularınız için Call Center’ımızı arayabilirsiniz.”**